



Scanner mobile HP Scanjet Professional 1000

Numériser facilement vos documents pratiquement partout : ce scanner est idéal pour les petits bureaux avec peu d'espace et pour les travailleurs mobiles que ce soit chez les clients ou sur la route.



Numériser des documents partout, même sur la route.

- Capturez vos documents sur place : au bureau, chez vos clients et même sur la route.
- Emmenez le scanner et utilisez-le pratiquement partout, il est solide, léger, portable et compact.
- Protégez et rangez votre scanner dans la mallette de transport solide (incluse).
- Alimentez votre scanner mobile via le port USB 2.0 haut débit de votre PC — sans batterie ni adaptateur secteur.

Numériser et classez facilement vos dossiers numérisés.

- Numériser à l'aide d'un simple bouton ; Numériser directement à partir de l'application ou du programme dans lequel vous travaillez.
- Numériser dans différents formats de fichier : PDF, TIFF, JPEG, Microsoft Word, et gagnez de la place sur votre disque dur grâce à des formats de fichier plus légers.
- Classez, archivez et partagez vos documents et images numérisés grâce à Nuance PaperPort and convertissez vos numérisations en fichiers modifiables et faciles à partager grâce à Nuance OmniPage[1].
- Numériser et classez vos cartes de visites et cartes en relief grâce à NewSoft Presto! Logiciel BizCard Reader[1].

Numériser rapidement différents documents recto-verso.

- Numériser différents formats de papier, des cartes de visite, notes, cartes en relief, signatures et documents A4-size aux formulaires, jusqu'à 86 cm (34 po) de long.
- Numériser jusqu'à 5 ppm ou numériser recto-verso en un seul passage jusqu'à 8 ipm avec l'alimentation manuelle.
- Capture des détails et impression de qualité : obtenez des documents nets, précis et lisibles avec une résolution atteignant 600 ppp.

[1] Prise en charge Windows® uniquement.



Scanner mobile HP Scanjet Professional 1000

Spécifications techniques

Type de scanner	Aliment. par feuilles
Technologie de numérisation	Capteur d'image par contact (CIS)
Utilisation journalière recommandée	Jusqu'à 100 pages
Vitesse de numérisation (alimentation automatique, A4)	Jusqu'à 5 ppm (8 ipm)
Résolution de numérisation	Optique: Jusqu'à 600 ppp Matériel: Jusqu'à 600 x 600 ppp Paramètres ppp de résolution de sortie: 75 ; 100 ; 150 ; 200 ; 300 ; 400 ; 600
Profondeur en bits	48 bits
Niveaux de gris	256
Mise à l'échelle	10 à 2 000 % par incréments de 1 %
Capacité du chargeur automatique de documents	En standard, 1 feuille
Capacité du chargeur automatique de photographies	Aucun
Format de support, bac d'alimentation automatique	A4 ; A5 ; clientèle (chèques et cartes de visite)
Grammage du document	Minimum: 49 g/m ² ; Maximum: 120 g/m ²
Détection multi-alimentation	Non
Panneau de commandes	2 boutons sur panneau avant (Annuler, Numériser)
Fonctions avancées de scanner	Génération de fichier PDF en un bouton, alimentation USB pour une portabilité maximale
Modes d'entrée du scanner	Panneau avant (bouton Numériser), applications utilisateur via TWAIN
Formats de fichiers pour la numérisation	Bitmap (*.bmp), DCX (*.dcx), GIF (*.gif), HTML (*.htm), JB2 (*.jbg), JP2 (*.jp2), JPEG (*.jpg), Kindle® (*.doc), MAX (*.max), Microsoft® Excel® (.xls), Microsoft® Excel® 2007 (.xlsx), Microsoft® PowerPoint® 2007 (.pptx), Microsoft® PowerPoint® 97 (*.rtf), Microsoft® Publisher 98 (*.rtf), Microsoft® Word (.doc), Microsoft® WordML (WordML) (*.xml), Microsoft® Word 2000 (*.docx), PCX (*.pcx), PDF (*.pdf, image, image avec possibilité de recherche, normale et modifiée), PNG (*.png), RTF 2000 ExactWord (*.rtf), Text - Comma Separated (*.csv), Text (*.txt), TIFF (*.tif), Unicode Text (*.csv, *.txt), WordPerfect 12, X3 (*.wpd), XPS (*.xps)
Logiciels fournis	Pilote TWAIN, Nuance PaperPort, Nuance OmniPage, NewSoft Presto! BizCard SE
Compatibilité des systèmes d'exploitation	Windows® 7 ; Windows Vista®, 64 bits ; Microsoft® Windows® XP Édition familiale, Windows XP Professionnel, Windows XP Professionnel x64, Windows 2000
Configuration minimale requise	Windows® 7, Windows Vista® : Processeur 1,3 GHz, 1 Go de RAM (2 Go pour 64 bits) ; Microsoft® Windows® XP Édition Familiale et Windows® XP Professionnel : Processeur 1,3 GHz, 512 Mo de RAM ; Microsoft® Windows® 2000 : Processeur 800 MHz, 256 Mo de RAM ; Pour tous les systèmes : 450 Mo d'espace disque disponible, port USB 1.1 ou supérieur, lecteur CD-ROM, écran SVGA 1024 x 768, couleur 16 bits PowerPC 120 MHz ; 16 Mo de RAM ; 32 Mo d'espace disponible sur le disque dur ; Écran couleur 256 bits 640 x 480 ; Lecteur CD-ROM
Configuration recommandée	Windows® 7, Windows Vista® : Processeur 3 GHz, 2 Go de RAM (2 Go pour 64 bits) ; Microsoft® Windows® XP Édition Familiale et Windows XP Professionnel : Processeur 3 GHz, 1 Go de RAM ; Microsoft® Windows® 2000 : Processeur 800 MHz, 256 Mo de RAM ; Pour tous les systèmes : 1 Go d'espace disque disponible, port USB 2.0, lecteur CD-ROM, écran SVGA 1024 x 768, couleur 16 bits
Interface et connectivité	Standard: USB 2.0 haut débit Optionnel: Aucun
Dimensions (l x p x h)	290 x 50 x 75 mm
Poids	0,66 kg; emballé: 1,19 kg
Environnement d'exploitation	Température de fonctionnement: 10 à 35 °C; Température de stockage: -40 à 70 °C Humidité en fonctionnement: 10 à 80% HR; Humidité de stockage: 0 à 90% HR
Alimentation électrique nécessaire	Alim. par USB; consommation: 2,5 watts
ENERGY STAR	Oui
Informations sur la conformité réglementaire et la sécurité	IEC 60950-1 Première et deuxième édition, tout amendement et certification dérivée nationale applicable ; certifications obligatoires et volontaires associées : Europe (CE), Russie (GOST)
Compatibilité électromagnétique	Classe B, Europe (CE), Russie (GOST)
Garantie	Garantie d'un an limitée au matériel ; assistance téléphonique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7

Informations de commande

L2722A Scanner mobile HP Scanjet Professional 1000 ; câble USB 2.0 haut débit ; chiffon de nettoyage pour circuit d'acheminement papier ; Poster d'installation et de garantie ; CD-ROM avec logiciels pour Windows et Macintosh

Assistance et services

UT949E HP Care Pack, échange le jour ouvrable suivant, 3 ans (sauf pour la Turquie, les marchés émergents et la Russie)

UT951E HP Care Pack, échange standard, 3 ans (marchés émergents et Russie uniquement)

UT950E HP Care Pack, retour à l'atelier, 3 ans (Turquie uniquement)

Pour consulter la liste complète des consommables et accessoires, reportez-vous au site Web HP à l'adresse <http://www.hp.com>

